

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0325	<p data-bbox="295 331 534 398">KLOPF-SIGNAL- MESSKREIS</p> <ul data-bbox="295 436 1332 649" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 436 845 470">• Motordrehzahl ist größer 2000 U/min<li data-bbox="295 504 1332 582">• Kurzschluß gegen Masse/Spannung oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme C11<li data-bbox="295 616 1117 649">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 4 s erfüllt sein <p data-bbox="295 683 462 716">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="295 750 678 784" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 750 678 784">• ROZ 91 - Oktankennfeld <p data-bbox="295 817 478 851">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 884 790 918" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 884 790 918">• Die Klopfregelung wird gesperrt. <p data-bbox="295 952 598 985">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="295 996 351 1030">C11</p>	C-19