

Airbag-System ab MJ '95,5 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0 : DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
22	FAHRER ZÜNDKREIS KURZSCHLUß NACH BATT.	02	<ul style="list-style-type: none">• Widerstand zwischen einer der 2 Zündkreis-Leitungen des Zündkreises 1 (Fahrer) und der Bordspannungs-Leitung ist kleiner $2\text{ k } \Omega$ (Kurzschluß gegen Spannung)• Obige Bedingung muß für 3 bis 5 s erfüllt sein <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.

vectra16v.com