

## Airbag-System ab MJ '95,5 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0 : DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
24	BEIF. ZÜNDKREIS KURZSCHLUß NACH BATT.	03	<p><b>Fahrzeug mit zwei Zündkreisen (Fahrer und Beifahrer):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Widerstand zwischen einer der 2 Zündkreis-Leitungen des Zündkreises 2 (Beifahrer) und der Bordspannungs-Leitung ist kleiner <math>2 \text{ k } \Omega</math> (Kurzschluß gegen Spannung)</li> <li>• Obige Bedingung muß für 3 bis 5 s erfüllt sein</li> </ul> <p><b>Fahrzeug mit einem Zündkreis (nur Fahrer):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Widerstand zwischen den entsprechenden Steuergeräte-Eingängen (Kl. 5 oder Kl. 6) und Bordspannungs-Leitung ist kleiner <math>1,5 \text{ k } \Omega</math> (Kurzschluß gegen Spannung)</li> <li>• Obige Bedingung muß für 3 bis 5 s erfüllt sein</li> </ul> <p><b>Auswirkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.</li> </ul>