

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE		
FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
13	ZÜNDKREIS FAHRER KURZSCHLUß NACH MASSE	C-4
	<ul style="list-style-type: none">• Die Spannung am Steuergeräte-Eingang (Klemme 2) ist kleiner 1,5 V• Obige Bedingung muß für mindestens 1,25 s erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p>Betroffene Klemmen: 1, 2</p>	