

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
31	<p>ZÜNDKREIS FAHRER WIDERSTAND ZU HOCH</p> <ul style="list-style-type: none">• Widerstand des Fahrer-Zündkreises ist größer 5,1 Ohm• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: 13, 15, 55, 66• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,02 s erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p>Betroffene Klemmen: 1, 2</p>	C-4

Vectra16V.com