

C-07, Gurtschloßstraffer rechts Stromkreis

C-07, Gurtschloßstraffer rechts Stromkreis		
Test	Arbeitsanweisung	Sollwert
T01	Prüfung: Kurzschluß im Kabelsatz	größer als 6 Ohm
	<ul style="list-style-type: none"> • Zündung AUS • Kabelsatzstecker abziehen von: U27 Zündpille - Gurtstraffer, RH • Zündung EIN • Diagnose-Tester Datenlisten-Parameter GURTSTRAF.RECHTS 	
	Ja: T02	Nein: E05
T02	Prüfung: Stromkreis-Unterbrechung im Kabelsatz	kleiner als 1 Ohm
	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrisch gesicherte Kabelbrücke anschließen an: U27 Zündpille - Gurtstraffer, RH Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6 & U27 Zündpille - Gurtstraffer, RH Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 8 • Diagnose-Tester Datenlisten-Parameter GURTSTRAF.RECHTS 	
	Ja: T03	Nein: E04
T03	Prüfung: Spannungsschluß/Masseschluß des Signal-Stromkreises	0,5 ... 2,5 V
	<ul style="list-style-type: none"> • Spannung messen zwischen den folgenden Klemmen: U27 Zündpille - Gurtstraffer, RH Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6, 8 & Masse <p>Hinweis:</p> <p>Elektrisch gesicherte Kabelbrücke nicht entfernen</p>	
	Ja: E01	Nein: T04

T04	Prüfung: Spannungsschluß/Masseschluß des Signal-Stromkreises	kleiner als 0,5 V
	<ul style="list-style-type: none"> Spannung messen zwischen den folgenden Klemmen: U27 Zündpille - Gurtstraffer, RH Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6, 8 & Masse <p>Hinweis:</p> <p>Elektrisch gesicherte Kabelbrücke nicht entfernen</p>	
Ja: E02		Nein: E03

C-07, Gurtschloßstraffer rechts Stromkreis

Ergebnis	Fehlerursache
E01	<ul style="list-style-type: none"> Defekte Komponente: U27 Zündpille - Gurtstraffer, RH
E02	<ul style="list-style-type: none"> Kurzschluß gegen Masse zwischen: X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P Kabelsatzstecker Klemme 10 & U27 Zündpille - Gurtstraffer, RH Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6 <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurzschluß gegen Masse zwischen: X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P Kabelsatzstecker Klemme 11 & U27 Zündpille - Gurtstraffer, RH Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 8 <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> Defekte Komponente: K31 Steuergerät - Airbag
E03	<ul style="list-style-type: none"> Kurzschluß gegen Spannung zwischen: X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P Kabelsatzstecker Klemme 10 & U27 Zündpille - Gurtstraffer, RH Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6

oder

- Kurzschluß gegen Spannung zwischen:
X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P
Kabelsatzstecker Klemme 11
&
U27 Zündpille - Gurtstraffer, RH
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 8

oder

- Defekte Komponente:
K31 Steuergerät - Airbag

E04

- Stromkreis-Unterbrechung zwischen:
X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P
Kabelsatzstecker Klemme 10
&
U27 Zündpille - Gurtstraffer, RH
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6

oder

- Stromkreis-Unterbrechung zwischen:
X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P
Kabelsatzstecker Klemme 11
&
U27 Zündpille - Gurtstraffer, RH
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 8

oder

- Defekte Komponente:
K31 Steuergerät - Airbag

E05

- Kurzschluß im Kabelsatz zwischen:
X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P
Kabelsatzstecker Klemme 10
&
X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P
Kabelsatzstecker Klemme 11

oder

- Defekte Komponente:
K31 Steuergerät - Airbag

Vectra16v.com