

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
32	Fahrer-Airbag-Zündkreis Widerstand zu klein	C-4
	<ul style="list-style-type: none">• Widerstand des Fahrer-Zündkreises ist kleiner 2,3 Ohm• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein. <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p>Betroffene Klemmen: 1, 2</p>	

vectra16v.com