

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
33	Beifahrer-Airbag-Zündkreis Widerstand zu groß	C-5
	<ul style="list-style-type: none">• Widerstand des Beifahrer-Zündkreises ist größer 4,0 Ohm• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein. <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p>Betroffene Klemmen: 3, 4</p>	

vectra16v.com