

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
93	4fach TREIBER MODULE	siehe Kapitel 5.3 Nr.02	<ul style="list-style-type: none"><li>• Endstufendiagnose im Steuergerät: Falscher Spannungszustand an den Ausgängen Kl. B10, Kl. B12 und Kl. B13 des Steuergerätes (Kurzschluß gegen Masse, Kurzschluß gegen Spannung oder Stromkreisunterbrechung)</li><li>• Der Fehler wird sofort erkannt</li></ul> <p><b>Hinweis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wähle TECH 1 Menü: F5 : STELLGL. -TEST 4fach TREIBER</li></ul>

vectra16v.com