

C-04, Wegfahrsperr Signal Stromkreis

C-04, Wegfahrsperr Signal Stromkreis		
Test	Arbeitsanweisung	Sollwert
T01	Prüfung: Komponente	Programmierung okay?
	<ul style="list-style-type: none"> Diagnose-Tester Programmierung anwählen und einschalten: WEGFAHRSPERRE Siehe B-7 F7: PROGRAMMIERUNG Test02 WEGFAHRSPERRE <p>Hinweis:</p> <p>Um das Motorsteuergerät programmieren zu können, muß zunächst das Steuergerät Wegfahrsperr programmiert werden.</p> <p>Ja: E01 Nein: E02</p>	

C-04, Wegfahrsperr Signal Stromkreis	
Ergebnis	Fehlerursache
E01	<ul style="list-style-type: none"> Ist die Programmierung/Sollwert okay und das System noch fehlerhaft, so ist die folgende Komponente defekt: Wegfahrsperr
E02	<ul style="list-style-type: none"> Kurzschluß gegen Spannung/Masse/Unterbrechung des Stromkreises zwischen: K57 Steuergerät - Multec Klemme D10 & K117 Steuergerät - Wegfahrsperr Klemme 7

--	--

vectra16v.com