

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0351	<p>EST LEITUNG ZÜND SPULE 1+4 SPG. HOCH</p> <ul style="list-style-type: none">• Kein Diagnose-Modus (Diagnose-Tester nicht angeschlossen)• Kurzschluß gegen Spannung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme C14• Obige Bedingungen müssen für 6 aufeinanderfolgende Zündungen erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Einspritzventile des Zylinderpaares 1, 4 werden abgeschaltet• Die Lambdaregelung wird gesperrt. <p>Betroffene Klemmen: C14</p>	C-16