

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei ...
29	Magnetventil MV 3 (Y 38) - Wandlerkupplung Kurzschluß gegen Masse	-	<p>Getriebe befindet sich im 3. oder 4. Gang und Magnetventil MV 3 (Wandlerkupplung) ein.</p> <p>Fehlersuche/-abhilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabel zwischen X 32/Kl. 3 und K 70/Kl. 17 hat Kurzschluß gegen Masse • K 70/Kl. 17 hat im Steuergerät Kurzschluß gegen Masse. * • Kabel zwischen X 32/Kl. 3 und Y 38 (MV 3) hat Kurzschluß gegen Masse * • Y 38 (MV 3) defekt (Innenwiderstand des Magnetventils ca. 0 Ω). <p>Es ist normaler Fahrbetrieb ohne Wandlerkupplung möglich.</p>

* Dazu Getriebeölwanne aus- und einbauen

vectra16v.com