

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
07	MOTORDREHZAHL 07..... ..U/MIN	Motor läuft im Leerlauf und hat Betriebstemperatur	775 U/min bis 825 U/min	31

Fehlersuche:

Vor Beginn der Fehlersuche ist die Motronic zu prüfen.

Tätigkeit/Hinweis

Angezeigter Wert

Fehlerursache

- Zündung AUS.

- Stecker am Steuergerät K 70 abziehen.

- Zündung EIN und Motor starten.

- Voltmeter an K 70/Kl. 9 (Stecker) und Masse anschließen.
Meßbereich: 20 V DC.

0 V

- Kabelunterbrechung zwischen K 70/Kl. 19 und K 61/Kl. 21.

- Kabel zwischen K 70/Kl. 19 und K 61/Kl. 21 hat Kurzschluß gegen Masse.
- Steuergerät K 61 defekt.

ca. 10 V

- Steuergerät K 70 defekt

