

- Motor läuft seit mindestens 180 s
- Ansaugluft-Temperatur ist größer 138,75 °C  
(Kurzschluß gegen Masse)

**Auswirkung:**

- Das Steuergerät nimmt 20,25 °C als Ersatzwert.

**Betroffene Klemmen:**

9, 55 (X80)

**(Standardwert)**

9, 55 (X126)

**(2003)**

vectra16v.com