

C-02, Steuergerät Hard- und Software

C-02, Steuergerät Hard- und Software		
Test	Arbeitsanweisung	Sollwert
T01	Prüfung: Fehlercode gespeichert	
	Ist der folgende Fehlercode gesetzt? P0602 STEUERGERÄT PROGRAMMIERUNG FEHLER Ja: T02 Nein: T03	
T02	Prüfung: Komponente	Programmierung okay?
	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnose-Tester Programmierung anwählen und einschalten: STEUERGERÄT • Siehe B-7 F7: PROGRAMMIERUNG Test01 STEUERGERÄT Ja: E01 Nein: E02	
T03	Prüfung: Fehlercode gespeichert	
	Ist der folgende Fehlercode gesetzt? P1604 STEUERGERÄT ERSETZEN P1605 PROGRAMMIERE /	

ERSETZE STEUERGERÄT.

Ja: E01

Nein: E01

C-02, Steuergerät Hard- und Software

Ergebnis	Fehlerursache
E01	<ul style="list-style-type: none">• Service Programmierung SPS durchführen, um den neusten Stand der Steuergeräte-Software in das Steuergerät zu laden.• Ist die Programmierung/Sollwert okay und das System noch fehlerhaft, so ist die folgende Komponente defekt: K57 Steuergerät - Multec
E02	<ul style="list-style-type: none">• Defekte Komponente: K57 Steuergerät - Multec

vectra16v.com