

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1229	<p data-bbox="295 331 587 432">VERSORGUNGSREL . PRIMÄRKREIS HOCH</p> <ul data-bbox="295 472 1070 613" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 472 799 544">• Endstufendiagnose im Steuergerät (Kurzschluß gegen Spannung)<li data-bbox="295 577 1070 613">• Obige Bedingung muß für mindestens 2,0 s erfüllt sein <p data-bbox="295 651 480 687">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 719 1270 824" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 719 1270 824">• Die Kontrolleuchte blinkt den Fehlercode aus, da die Spannungsversorgung für mehrere Stromkreise des Steuergeräts nicht mehr gewährleistet werden kann <p data-bbox="295 864 600 931">Betroffene Klemmen: 35, 49, 29</p>	C-4